



# Scanner per documenti compatto e portatile

ADS-1800W



SCAN



WIRELESS

[www.brother.it](http://www.brother.it)

## Scanner per documenti compatto e portatile

Ovunque tu sia, la scansione è ancora più semplice con l'ADS-1800W, è potente ma compatto e portatile. Compatibile con powerbank esterni, consente di eseguire facilmente la scansione dei documenti quando e dove è più comodo per te.

Insieme alla connettività wireless, è possibile connettersi e scansionare facilmente utilizzando il telefono cellulare o il tablet e usufruire di flussi di lavoro fluidi con potenti software di editing PDF e gestione dei documenti.

**ADS-1800W**



### Caratteristiche principali:

- Scansione fino a 30 pagine al minuto
- Ampio touchscreen da 7,1 cm
- Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli
- Alimentazione diretta tramite USB Type-C.
- Possibilità di creare fino a 20 scelte rapide per l'attività di scansione one-touch
- Con slot dedicato per schede ID in plastica
- Possibilità di creare fino a 25 destinazioni preimpostate per le scansioni
- Supporto per app mobili
- Software di editing PDF incluso
- Compatibile con Barcode Utility
- Vassoio di uscita della carta opzionale disponibile

### Libertà di scansione ovunque tu sia

La scansione, ovunque tu sia, è ancora più semplice con ADS-1800W.

Compatibile con la maggior parte delle batterie esterne o powerbank, non è necessario collegare l'ADS-1800W a un computer portatile o PC per eseguire la scansione dei documenti. Con connettività di rete wireless e scansione cloud integrata, è possibile eseguire scansioni da qualsiasi posizione.

### Prestazioni fluide, sempre

Indipendentemente da dove effettui la scansione, otterrai sempre le stesse prestazioni elevate. Con velocità di scansione fino a 60 lati al minuto (fronte/retro), i documenti vengono salvati in modo rapido e semplice su file, server di posta elettronica, host USB, rete oppure è possibile eseguirne la scansione direttamente sul PC.

## Intelligente e semplice

Con la scansione one-touch, è possibile ridurre il tempo necessario per le attività frequenti e impostare i collegamenti alle destinazioni utilizzate di frequente. In questo modo, potete essere sicuri che tutti i vostri documenti siano salvati in modo affidabile nel posto giusto, in ogni momento.

## Gestione versatile dei supporti

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli consente di gestire con facilità vari formati e spessori di carta (fino a 128 g/m<sup>2</sup>). Mentre lo slot dedicato per tessere gestisce comodamente le schede ID in plastica.

## Software leader del settore

Disponibile di serie, Power PDF offre la flessibilità di convertire, modificare e condividere facilmente documenti in pochi secondi.

Insieme a Kofax PaperPort, una soluzione per la gestione dei documenti, è possibile creare flussi di lavoro per condividere, cercare e organizzare i documenti con facilità e precisione.



## Informazioni generali

### Prodotto

Scanner di documenti da scrivania con ADF

### Tecnologia

CIS doppio (Sensore di immagine a contatto), sorgente luminosa a matrice di LED

### Pannello dei comandi

Touch screen LCD a colori da 2,8" (7,1 cm), tasti

### Backup clock

Fino a 24 ore

### Interfaccia locale

USB Type-C 3,2 Gen1, Host USB 2,0 (posteriore) fino a 128 GB

### Interfaccia di rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura)

### Wi-Fi Direct™

802 g/n

### Scelte rapide configurabili

20

## Scansione

### Velocità di scansione (A4) A colori e in bianco e nero (300 dpi)

Fino a 30 ppm (Alimentazione tramite bus USB)<sup>10</sup>

### Velocità di scansione fronte/retro (A4)

#### A colori e in bianco e nero (300 dpi)

Fino a 60 ipm (immagini al minuto) (30 fogli al minuto) (alimentazione tramite bus USB)<sup>10</sup>

### Risoluzione ottica

Fino a 600 x 600dpi

### Scansione interpolata<sup>3</sup>

Fino a 1.200 x 1.200dpi

### Tempo di attivazione

(Modalità standby - Pronta) 5,5 secondi

### Profondità dei colori

Elaborazione colore 48 bit (ingresso) Elaborazione colore 24 bit (uscita)

### Scala di grigi

256 livelli (8 BIT)

## Funzioni dello scanner

### Funzioni della macchina

#### Formati file supportati

Include (standard)PDF, PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, JPEG, TIFF

#### Scansione diretta

Sì

#### Destinazioni

Scansione su PC (immagine)<sup>3</sup>, rete (SMB), server di posta elettronica, flusso di lavoro<sup>3</sup>, FTP/SFTP, SharePoint, Brother Web Connect<sup>8</sup>, applicazioni cloud Brother<sup>8</sup>

#### Profili di scansione<sup>6</sup>

Consente di creare fino a 25 scansioni preimpostate su profili SFTP/FTP/Rete/SharePoint

#### Controllo alimentazione

Comparsa automatica ADF, guida bordo, switch di separazione, slot schede (verticale), ripresa scansione<sup>3</sup>, avvio automatico scansione, scansione continua

### Elaborazione delle immagini<sup>3</sup>

#### Funzioni avanzate

Raddrizzamento automatico (alimentazione), rilevamento fine pagina<sup>5</sup>, impostazione margine<sup>5</sup>, rotazione automatica immagine<sup>5</sup>, riempimento bordo<sup>5</sup>, riempimento strappo<sup>5</sup>, rimozione fori<sup>5</sup>, regolazione rilevamento colore automatico, rimozione pagina vuota, regolazione diffusione - grigio, regolazione tono colore, elaborazione sfondo<sup>5</sup>, color drop<sup>5</sup>, enfasi bordo<sup>5</sup>, riduzione umidità<sup>5</sup>, riduzione striature verticali<sup>5</sup>, regolazione soglia B&N<sup>5</sup>, correzione caratteri, inversione B&N, riduzione rumore, rimozione linea rigata, scansione 2 in 1, scansione 1 a 2, modalità foglio portante, modalità tessera in plastica, scansione singola pagina<sup>5</sup>, scansione continua<sup>5</sup>, rilevamento codici a barre<sup>5</sup>, compressione JPEG<sup>5</sup>, Digital Imprinter<sup>5</sup>, profili TWAIN personalizzati<sup>5</sup>

### Tasti di scelta rapida configurabili

Consentono di creare fino a 20 tasti di scelta rapida per l'attività di scansione one-touch

## Software<sup>2</sup>

### Driver Windows

TWAIN | WIA  
Windows® 10, 11

### Software per Windows

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax PaperPort 14SE con OCR, Kofax Power PDF Standard v5, Installazione da remoto, NewSoft Presto! BizCard 6, NewSoft Image Folio

### Macintosh Driver

AirPrint Scan (senza driver) macOS 11x, 12.x, 13.x

### Software per macOS

Brother iPrint&Scan per desktop, Kofax Power PDF Standard v3, Installazione da remoto, NewSoft Presto! BizCard 7, NewSoft Image Folio

### Driver Linux

SANE

### Facile configurazione<sup>12</sup>

Semplificazione del processo di installazione con facile accesso ai driver e al software appropriati per l'installazione della macchina Brother per il PC

Visitare il sito [support.brother.com](http://support.brother.com) per un elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti

## Gestione dei supporti

### Ingresso/uscita supporto ADF

Fino a 20 fogli<sup>4</sup>

### Dimensioni dei supporti

#### Pagine multiple<sup>10</sup>

Larghezza 51 – 215,9 mm  
Altezza 70 – 355,6 mm

### Tipo di supporto

#### ADF

Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta riciclata, carta non carbone, ricevuta, biglietto da visita, carta di plastica

### Spessore e grammatura dei supporti ADF

51,8 - 128 gsm  
Carta 0,08 ~ 0,14 mm

### Carta lunga

5000 mm (300 dpi foglio singolo ad una facciata)

### Slot per schede

1 tessera di plastica (verticale)  
Senza rilievo (0,76-1,02 mm)  
In rilievo (1,24 mm)

### Dimensioni scheda di plastica

Larghezza (ISO) - 53,98mm (Min/Max 51-55mm),  
Lunghezza (ISO) - 85,60mm (Min/Max 80,825-90,375mm)

## Mobile e connessione web

### Brother Mobile Connect

App Brother per eseguire la scansione su un dispositivo mobile con sistema operativo iOS o Android

### App Brother<sup>8</sup>

Scansione su PDF ricercabili, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, scansione semplice verso e-mail, scansione su dispositivi mobili

### Scansione su flusso di lavoro<sup>3</sup>

Configurare utilizzando il software IPS Brother per desktop, quindi eseguire la scansione direttamente su Dropbox, Google Drive, icloud, OneDrive

### Web Connect<sup>8</sup>

Senza un PC è possibile eseguire scansioni in Box, SharePoint Online, Dropbox, Evernote™, OneDrive, OneNote, Google Drive™

## Strumenti di gestione del parco macchine

### Il server Web incorporato

Utilizza un browser Web con l'indirizzo IP o il nome del nodo della periferica per fornire accesso protetto da password al software di gestione incorporato nella periferica.

### Software di gestione WAN<sup>2, 5</sup>

BRAdmin Light, Brother BRAdmin Professional

## Rete (sicurezza)

### IPv4

DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/ Risoluzione dei nomi NetBIOS, risolutore DNS, mDNS, LLMNR, client SMTP, client FTP/SFTP, client SMB (SMB1.0/2,0/2,1) (=CIFS Client), SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, ICMP, servizi Web (scansione), client SNTTP

### Visualizza indirizzo IP

L'IP dinamico assegnato al dispositivo può essere visualizzato premendo l'icona Wi-Fi sulla schermata iniziale

### IPv6

Ra, risolutore DNS, mDNS, LLMNR, client SMTP, client FTP, client SMB (SMB1.0/2,0/2,1) (=CIFS Client), server HTTP/HTTPS, ICMPv6, servizi Web (scansione), client SNTTP, SNMPv1/v2c/v3

### Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

## Protezione della rete wireless

SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

## Supporto per l'installazione wireless

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## Funzioni di protezione

### Kensington Lock

Sì

### Blocco interfaccia

Host USB, Wi-Fi

### Aggiornamenti firmware<sup>2,8</sup>

Sì

### Notifiche e-mail

Consentono alla periferica di inviare automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione

### Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

### Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

### Secure Function Lock 3.0

Consente di identificare e autenticare una persona o gruppi di utenti tramite una rete

### Active Directory/LDAP in sede

Sì

### Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti sullo stato del dispositivo a scopo di revisionarlo tramite Syslog

### Gestione sicura delle chiavi

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato firmato personalizzato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

## Rubrica

### Chiamata veloce

È possibile aggiungere fino a 300 indirizzi e-mail utilizzando le utilità Brother per accedere al server Web incorporato o alla configurazione remota sul desktop

### Invio gruppo

È possibile memorizzare fino a 20 gruppi di indirizzi e-mail

### LDAP

Possibilità di connettersi a una rubrica esterna abilitata LDAP, come Microsoft Exchange

## Soluzioni e aggiornamenti

### Classe HID

È possibile impostare il computer in modo che utilizzi lettori di schede NFC esterni

### Compatibile con Barcode Utility<sup>2,9</sup>

Brother

<b>Materiali di consumo e accessori</b>	<b>Contenuto della scatola</b> Macchina ADS, cavo USB tipo C, guida rapida all'installazione, guida alla sicurezza del prodotto, garanzia	<b>Foglio di supporto A3 opzionale</b> CS-A3301 500 volte (confezione da 2)	<b>Adattatore di alimentazione USB-C opzionale</b> Adattatore di alimentazione CA USB tipo C: PA-AD-003UK, PA-AD-003EU
	<b>Tampone di separazione di ricambio</b> SP-2001C 10.000 fogli	<b>Vassoio di uscita opzionale</b> OT-1001C	
	<b>Rullo di prelievo sostitutivo</b> PUR-2001C 100.000 fogli	<b>Kit opzionale</b> Adattatore AC con connettore a cilindretto, cavo USB (tipo C – tipo A): LK-1001CEU	

## Dimensioni e peso

<b>Con Cartone</b>	<b>Senza cartone</b>
<b>Dimensioni</b> 369 (L) x 158 (P) x 200 (A) mm	<b>Dimensioni</b> Vassoio di alimentazione chiuso 288 (L) x 101 (P) x 85 (A) mm Vassoio di alimentazione esteso 288 (L) x 211 (P) x 205 (A) mm
<b>Peso</b> 3,46kg	<b>Peso</b> 1,42kg

## Ambiente

<b>Alimentazione</b> CA:100-240V, 50/60 Hz, CC: 5V, 3A USB DC5V, 3A(TIPO C)	<b>Timer di spegnimento retroilluminazione LCD</b> (10s/20s/30s/off) Sì	<b>Ambiente di conservazione</b> Umidità 10 - 90 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
<b>Consumo energetico</b> (Scansione) CA:~12 W, CC:~10 W (Pronto) CA:~6,4 W, CC:~5,2 W (Sospensione) CA:~1,5 W, CC:~1,1 W. (Standby in rete) CA:~2,0W (Spento) ~0,1W	<b>Livello di rumorosità</b> Scansione <62dB	<b>RoHS</b> Sì
<b>Modalità di risparmio energetico</b> Consente allo scanner di consumare meno energia quando non è in uso	<b>Ambiente operativo</b> Umidità 20 - 80 % 5°C - 35°C. 41°F - 95°F	<b>GS mark (Germania)</b> Sì

- 1 È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere uno scanner con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
- 2 Download gratuito dal Centro soluzioni Brother <http://solutions.brother.com>
- 3 Tutti supportati tramite software scaricabile
- 4 La capacità varia a seconda della grammatura della carta
- 5 Solo Windows.
- 6 Windows e macOS
- 7 Il server Windows supporta solo il driver dello scanner
- 8 Richiede una connessione a Internet
- 9 Richiede un'attivazione aggiuntiva
- 10 I formati dei documenti superiori a A4, ma non superiori a A3, possono essere acquisiti (su un solo lato) utilizzando il foglio di supporto
- 11 Richiede il collegamento USB Type-C con fonte di alimentazione da 15 W (non inclusa)
- 12 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web <https://setup.brother.com>



### Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.  
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

**brother**  
at your side